


Manual Switches

Electronic Control Keylock

NON-LIGHTED



FEATURES

- Enable control of access to computer peripherals, keyboards, point-of-sale terminals, and security systems which are locked when unattended; and other locations where tampering must be discouraged.
- 2 or 3 positions, maintained (90° throw) and momentary action (60° throw).
- 5-bit key combinations

Electrical Data	page 19
Accessories	pages 56, 57
Mounting Dimensions	pages 59, 62

- UL recognized, CSA certified.
- Static discharge protection (up to 20 kV when grounded).

AML27 ORDER GUIDE

AML27 A	B	K	2	AA	21	BA
Housing Type	Bezel Color	Button Color	Terminal Type	Circuitry Codes (Each pole has double-throw)	Operation Action (Key out in center position, except where noted)	
AML27 A	B	K	2	Silver Contacts: AA 1 pole AC 2 pole	CCW	Center
Square housing	Black	Black	.110 × .020 (Solder or Quick-Connect)	Gold Contacts: BA 1 pole BC 2 pole	Center	CW
Non-Lighted			3		None	21
			.025 × .025 (Printed Circuit or Push-On)		Maint.	Maint.
					None	22*
					Maint.	Maint.
					None	23
					Maint.	Mom.
					Maint.	24
					Mom.	Maint.
					Maint.	25
					Mom.	Maint.
					Maint.	26**
					Mom.	Maint.
					Maint.	27***
					Mom.	Maint.
					Maint.	28***
					Maint.	Maint.
					Maint.	29†
					Maint.	Maint.
					Maint.	30†
					Maint.	Mom.
					Maint.	31††
					Maint.	Mom.

Key Combinations

(Two Keys Furnished)

BA	BL
BB	BM
BC	BN
BD	BP
BE	BQ
BF	BR
BG	BS
BH	BT
BJ	BV
BK	BW

REPLACEMENT KEYS

One key per listing.


Key Combination	Key Code	Catalog Listing
BA	110	30PA101-AML
BB	109	30PA102-AML
BC	108	30PA103-AML
BD	107	30PA104-AML
BE	106	30PA105-AML
BF	105	30PA106-AML
BG	104	30PA107-AML
BH	103	30PA108-AML
BJ	102	30PA109-AML
BK	101	30PA110-AML
BL	111	30PA111-AML
BM	112	30PA112-AML
BN	113	30PA113-AML
BP	114	30PA114-AML
BQ	115	30PA115-AML
BR	116	30PA116-AML
BS	117	30PA117-AML
BT	118	30PA118-AML
BV	119	30PA119-AML
BW	120	30PA120-AML

Note: These keys fit the 5-bit keylocks in the Order Guide.


Specify different Key Combinations to acquire different keys, i.e.; AML27ABK2AA21BB and AML27ABK2AA21BK have different keys. AML27ABK2AA21BB and AML27ABK3BC25BB have identical interchangeable keys.
 Example: **AML27ABK2AC28BB**
 Square housing; black bezel and button; .110 × .020 terminals; 2-pole double-throw; silver contacts; 3-position maintained and key code "BB".

CIRCUITRY

2-Position Switches:



3-Position Switches (Available in 2-pole only.)



* Circuit remains the same with key in or out.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9