



All dimensions are in mm; tolerances: $\pm 3\text{mm}$ for $A \leq 300\text{ mm}$; $\pm 1\%$ for $A > 300\text{ mm}$

Available variants

Type	max. Insertion loss at 20 GHz	Marking	Weight (g) / pce
L99-815-XXG	$\leq 0.0050\text{ dB/mm} * A\text{ mm} + 0.60\text{ dB}$	ROSENBERGER YYYYY-WW L99-815-XXG FAC-RRRRRRR ssss	$0.033\text{ g/mm} * A\text{ mm} + 32.5\text{ g}$

XX – length in cm G=6 Channel A=XX*10
 WW – week YYYY – year ssss – serial no. FAC – Factory Code RRRRRRR – lot nr.

Note: max. Insertion Loss:
 First constant = Cable attenuation in dB /mm; Second Constant = Connector left and Connector right +needed Adaptor

Weight:
 First constant = Cable- and Armour- weight per mm; Second Constant = Connector left and Connector right weight per pce

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt • This document is protected by copyright • Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG

RF_35/09.14/6.2

Technical Data Sheet

Rosenberger

Cable assembly

Mini Coax Plug/Jack - SMA Plug - RTK 047 Cable

L99-815-XXG

Assembly parts

Connector left	Mini Coax plug	23S103-270L3
Connector left	Mini Coax jack	23K103-270L3
Connector right	SMA plug	32S102-270L5
Cable	RTK 047	
Housing	23Z121-004	(6 channel) Luranyl KR 2402 gray

Electrical data

Impedance	50 Ω
Frequency	DC to 20 GHz
Return loss ¹	≥ 16 dB, DC to 20 GHz
Insertion loss ¹	see table available variants
Phase matched by pairs	max. 5ps delay difference

Individual testing:

The S-Parameters (S11; S22; S21; S12) will be tested and the cable pairs are measured for phase matching

¹ Return Loss and Insertion Loss includes the measurement adaptor

Mechanical data

Minimum bend radius:	
Single	5.1 mm
Multiple	10.2 mm

Environmental data

Temperature range	-40°C to +115°C
RoHS	compliant

While the information has been carefully compiled to the best of our knowledge, nothing is intended as representation or warranty on our part and no statement herein shall be construed as recommendation to infringe existing patents. In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

Draft	Date	Approved	Date	Rev.	Engineering change number	Name	Date
Martin Moder	06/05/15	Herbert Babinger	02/07/15	c00	15-s268	Kathrina Mitterer	02/07/15

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG P.O.Box 1260 D-84526 Tittmoning Germany www.rosenberger.de	Tel. : +49 8684 18-0 Email : info@rosenberger.de	Page 2 / 2
--	--	---------------

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9