



### Main

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Product or component type | Full voltage starter |
| Range of product          | Instakits            |
| Motor starter type        | Non reversing        |

### Complementary

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System Voltage                    | 120 V AC at 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                            |
| [Ie] rated operational current AC | 65 A                                                                                                                                                                                                                                            |
| Motor power hp                    | 40 hp at 460 V AC for 3 phases motors<br>5 hp at 120 V AC for 1 phase motors<br>10 hp at 240 V AC for 1 phase motors<br>20 hp at 208 V AC for 3 phases motors<br>20 hp at 230 V AC for 3 phases motors<br>50 hp at 575 V AC for 3 phases motors |
| [Uc] control circuit voltage      | 600 V AC                                                                                                                                                                                                                                        |
| Auxiliary contact composition     | 1 NO + 1 NC                                                                                                                                                                                                                                     |
| Protection type                   | Switch-disconnector fuse                                                                                                                                                                                                                        |
| Location of connection            | Line                                                                                                                                                                                                                                            |

### Environment

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| product certifications    | CSA<br>IEC<br>UL |
| NEMA degree of protection | NEMA 1 steel     |

### Offer Sustainability

|                                                                                                |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Not Green Premium product                                                                      | Not Green Premium product                                                                      |
| Compliant - since 1440 - Schneider Electric declaration of conformity                          | Compliant - since 1440 - Schneider Electric declaration of conformity                          |
| WARNING: This product can expose you to chemicals including:                                   | WARNING: This product can expose you to chemicals including:                                   |
| Antimony oxide & Antimony trioxide, which is known to the State of California to cause cancer. | Antimony oxide & Antimony trioxide, which is known to the State of California to cause cancer. |
| For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>  | For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>  |

### Contractual warranty

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Warranty period | 18 months |
|-----------------|-----------|

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9