

Contactors

3 Pole / Frame Size 40AF / 65F



includes 2 x UA-1-11
Auxiliary switch,
(2NO/2NC)

Additional Auxiliaries
and other accessories
see page 11-13



includes 2 x UA-1-11
Auxiliary switch,
(2NO/2NC)

Additional Auxiliaries
and other accessories
see page 11-13

40AF

65AF

Type	MC-32A	MC-40A	MC-50A*	MC-65A*
Number of Poles	3	3	3	3
NEMA Size	1	1	2	2
Standard Auxiliaries	2NO/2NC	2NO/2NC	2NO/2NC	2NO/2NC

	Coil Voltage	Frequency	Part. No.	Part. No.	Part. No.	Part. No.
AC Coil	24V	50/60 Hz	MC-32A-AC24V	MC-40A-AC24V	MC-50A-AC24V	MC-65A-AC24V
	120V	50/60 Hz	MC-32A-AC120V	MC-40A-AC120V	MC-50A-AC120V	MC-65A-AC120V
	208V	60 Hz	MC-32A-AC208V	MC-40A-AC208V	MC-50A-AC208V	MC-65A-AC208V
	230V	50/60 Hz	MC-32A-AC230V	MC-40A-AC2300V	MC-50A-AC230V	MC-65A-AC230V
	480V	60 Hz	MC-32A-AC480V	MC-40A-AC480V	MC-50A-AC480V	MC-65A-AC480V

Other AC Coil Voltages Available:

60 Hz: 277V, 600V

50/ 60Hz: 48V, 100V, 110V, 200V, 220V, 240V, 380V, 415V, 440V, 500V, 550V

DC Coil	12V	—	MC-32A-DC12V	MC-40A-DC12V	MC-50A-DC12V	MC-65A-DC12V
	24V	—	MC-32A-DC24V	MC-40A-DC24V	MC-50A-DC24V	MC-65A-DC24V

Other DC Coil Voltages Available:

20V, 48V, 60V, 80V, 100V, 110V, 125V, 200V, 220V, 250V

HP Rating / UL508	HP	HP	HP	HP
Continuous current	50A	60A	70A	100A
Single phase				
110~120V	2	3	3	5
220~240V	5	7.5	10	15
Three phase				
200~208V	7.5	15	20	25
220~240V	10	15	25	30
440~480V	20	30	40	50
550~600V	25	30	50	60

Overload Relays (Class 10A, Differential Typical)



MT-63

Setting Ranges (A)	Frame Size 40AF	Frame Size 65AF
0.1-0.16A	MT-32/3K-0.16	-
0.16-0.25A	MT-32/3K-0.25	-
0.25-0.4A	MT-32/3K-0.4	-
0.4-0.63A	MT-32/3K-0.63	-
0.63-1A	MT-32/3K-1	-
1-1.6A	MT-32/3K-1.6	-
1.6-2.5A	MT-32/3K-2.5	-
2.4-4A	MT-32/3K-4	-
4-6A	MT-32/3K-6	MT-63/3K-6
5-8A	MT-32/3K-8	MT-63/3K-8
6-9A	MT-32/3K-9	MT-63/3K-9
7-10A	MT-32/3K-10	MT-63/3K-10
9-13A	MT-32/3K-13	MT-63/3K-13
12-18A	MT-32/3K-18	MT-63/3K-18
16-22A	MT-32/3K-22	MT-63/3K-22
18-25A	MT-32/3K-25	MT-63/3K-25
22-32A	MT-32/3K-32	-
28-40A	MT-32/3K-40	MT-63/3K-40
34-50A	-	MT-63/3K-50
45-65A	-	MT-63/3K-60

* Lug terminals available; please add "L" to part number, e.g. MC-75A-AC24V-L.

Drawings and other technical information can be found on page 14-20.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9