



## Neon Indicator Lamps

Co nfiguration	Pa rt Number	Old Ref. Number	Desig n Current mA	Maximum Breakdown Voltage	
				VAC	VDC
<b>Wire Terminal-Standard Brightness</b>					
	2ML	NE -38S	0.3	65	90
	A1A	NE -2	0.6	65	90
	A1A-T	NE -2T	0.6	65	90
	A1B		0.3	65	90
	A1D		0.3	65	90
	A1D-T		0.3	65	90
	K4A	AR -9	0.3	80	115
	A2B	NE -2V	0.7	65	90
	A2B-T	NE -2VT	0.7	65	90
	A9A	NE -2E	0.7	65	90
	A9A-T	NE -2E T	0.7	65	90
	A9A-C	NE -2E 1	0.7	65	90
	A9A-C T	NE -2E 1T	0.7	65	90
<b>Wire Terminal-High Brightness</b>					
	1MH	NE -38	1.2	95	135
	A1C		1.2	95	135
	A1C-T		1.2	95	135
	G2B-1		1.2	95	135
	G2B-2		1.4	95	135
	A3C	NE -2U	1.9	95	135
	A3C-T	NE -2UT	1.9	95	135
	C2A	NE -2H	1.9	95	135
	C2A-T	NE -2HT	1.9	95	135
	C2A-C	NE -2H1	1.9	95	135
	D2A		2.6	95	135

### Footnotes

- Life value is to approximately 50% of initial light output. Values shown apply to use on AC unless otherwise shown. Life on DC is approximately 60% of AC values when DC current is equal to RMS AC value. When equal DC and RMS AC voltages and equal resistances are utilized, life will be approximately the same.
- For DC operation of high brightness lamps use a minimum of 150 circuit volts. Maximum initial breakdown voltage 95 VAC, 135 VDC in light.
- Tinned leads.
- High brightness.
- Formed tip.
- Dark effect reduced.
- Lamp drops through a  $\varnothing$ .310" cylinder of .500" minimum length.

147 Central Avenue  
Hackensack, NJ 07601  
Phone: (201) 489-8989  
Fax: (201) 489-6911

18703 Dix Toledo Road  
Brownstown, MI 48193

Saret Zone Franca, Edificio B  
Alajuela Costa Rica

E-mail: sales@chml.com • Web Site: www.chml.com

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9