





# Adapters, Between Series Straight, Jack to Plug or Jack to Jack

Amphenol®

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Fig. 1</p>  <p>BNC Jack to N Plug<br/><b>31-216</b><br/><b>31-216-RFX</b><br/><b>82-5558</b><br/>(UG-201A/U) (M55339/20-00201)</p> | <p>Fig. 2</p>  <p>BNC Jack to SMA Plug<br/><b>901-166</b><br/>VSWR: 1.3 max. DC-4 GHz</p>       | <p>Fig. 3</p>  <p>.500 (12.7) across 2 flats</p> <p>BNC Jack to SMA Jack<br/><b>901-167</b></p> |
| <p>Fig. 4</p>  <p>BNC Jack to TNC Plug<br/><b>79675</b><br/>VSWR: 1.25 max. DC-4 GHz</p>                                              | <p>Fig. 5</p>  <p>BNC Jack to UHF Plug<br/><b>31-28</b><br/><b>31-28-RFX</b><br/>(UG-273/U)</p> | <p>Fig. 6</p>  <p>HN Jack to N Plug<br/><b>16075</b></p>                                        |

## STRAIGHT ADAPTERS - JACK TO PLUG OR JACK TO JACK

| Adapter Ends |          | Dimension, inch (millimeters) |                  | Notes |      | Military Number | Amphenol Number   | Fig. |
|--------------|----------|-------------------------------|------------------|-------|------|-----------------|-------------------|------|
|              |          | a                             | b                | Plt.  | Ins. |                 |                   |      |
| BNC Jack     | N Plug   | 1.31 (33.3)                   | .812 (20.6)      | P1    | D1   | UG-201A/U       | <b>31-216</b>     | 1    |
| BNC Jack     | N Plug   | 1.31 (33.3)                   | .812 (20.6)      | P1    | D1   | UG-201A         | <b>31-216-RFX</b> | 1    |
| BNC Jack     | N Plug   | 1.36 (34.4)                   | .828 (21.0)      | P6    | D1   | M55339/20-00    | <b>82-5558</b>    | 1    |
| BNC Jack     | SMA Plug | 1.16 (29.4)                   | .562 (14.3)      | P51   | D1   | -               | <b>901-166</b>    | 2    |
| BNC Jack     | SMA Jack | 1.12 (28.6)                   | .562 (14.3) dia. | P51   | D1   | -               | <b>901-167</b>    | 3    |
| BNC Jack     | TNC Plug | 1.25 (31.8)                   | .525 (15.9)      | P1    | D1   | -               | <b>79675</b>      | 4    |
| BNC Jack     | UHF Plug | 1.19 (30.2)                   | .719 (18.3)      | P1    | D6   | UG-273/U        | <b>31-28</b>      | 5    |
| BNC Jack     | UHF Plug | 1.19 (30.2)                   | .719 (18.3)      | P1    | D6   | UG-273/U        | <b>31-28-RFX</b>  | 5    |
| HN Jack      | N Plug   | 1.56 (39.7)                   | .813 (20.6)      | P1    | D1   | -               | <b>16075</b>      | 6    |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9