



SPECIFICATIONS

Filter type	C
Capacitance	47 pF±20%
Working voltage	100 V
Current rating	6,5 A

Minimum insertion loss

FREQUENCY (MHz)	ATTENUATION (dB)
5	-
10	-
50	-
100	-
500	30
1000	35

Note: Jack-screws are not pre-mounted to allow mounting from any ends

				Dot.	Name	 All Dim. in mm Orig. Size DIN A 4	Male / Female D-Sub filter adapter, 15 poles, 47 pF	Maßstab/ Scale
			Detail.	03/09/07	JS			1,5:1
34901	01/04/08	BB	Insp.					
34894	12/03/08	PK	Stand.				Blatt/ Page	
	03/09/07	JS	HARTING EURL F-95972 Paris				TB 09 64 200 7210	1 / 1
Mod.	Dot.	Name					Sub.	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9