

## Beads- on- Leads (2743001112)

Part Number: 2743001112

43 BEAD ON LEAD

### Explanation of Part Numbers:

- Digits 1 & 2 = Product Class
- Digits 3 & 4 = Material Grade
- Last digit 1 = Bulk Packed 2 = Taped and Reeled

### Ferrite suppression beads are supplied assembled on tinned copper wire for automated circuit board assembly.

- Wires are oxygen free high conductivity copper with 100% matte tin plating over a nickel undercoating. The resistance of the wire is 3.5 mOhm for the 22 AWG and 2.2 mOhm for the 20 AWG wire.

### [Recommended Soldering Profile](#)

### Packaging Options:


- Beads- on- leads can be supplied bulk packed. The last digit of bulk packed parts is a "1". Parts with a "2" as the last digit of the part number are supplied taped and reeled per IEC 60286-1 and EIA RS-296- F standards. Taped and reeled parts are supplied 4500 pieces on a 14" reel. Taping details: Component pitch 5 mm. Inside tape spacing 52.5 mm. Tape width 6 mm.
- Our "Bead- on- Lead Suppression Kit" (part number 0199000028) is available for prototype evaluation.

**For any bead- on lead requirement not listed here, feel free to contact our customer service group for availability and pricing.**

Weight: 0.4 (g)

Dim	mm	mm tol	nominal inch	inch misc.
A	3.5	±0.25	0.138	—
B	62	±1.50	2.44	—
C	4.45	±0.25	0.175	—
D	0.65	—	0	22 AWG

Reel Information				
Tape Width mm	Pitch mm	Parts 7" Reel	Parts 13" Reel	Parts 14" Reel
6	5	—	—	4500




### Chart Legend


+ Test frequency

Typical Impedance (Ω)	
10 MHz	31
25 MHz <sup>+</sup>	49
100 MHz <sup>+</sup>	68
250 MHz	65

2743001112



Impedance, reactance, and resistance vs. frequency.



Impedance vs. frequency with dc bias.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9