



SERPAC 193R (3D exploded)

Electronic Enclosures

- Click on image to show toolbar. Use  to Play/Pause Animation.
- Left click and drag on image to move 3D model.




Threaded inserts only have to be assembled the first time.

Sealing gasket optional. Note #2

- a) Zoom in & out with center wheel.
- b) Pause at any moment to view and or print views.
- c) Change the views to ortho and section views if needed from the Views pull down menu.
- d) Explore options included in the tool bar like: Views, Transparency of model, Lighting type, etc.






PART NO.	DESCRIPTION (Included)	ACCESSORIES (Optional)	
9-3R	TOP	PART NO.	DESCRIPTION
19	BOTTOM	PS19	Perimeter Seal
6019	4-40 SCREW (6)		
6102	THREADED INSERTS (6)		

- Notes: Enclosure weight .75 lbs / 339 gm
- 1) Enclosure meets or exceeds IP40 and NEMA 1
 - 2) When used with PS19 the enclosure meets or exceeds IP 66 and NEMA 4X, 12 and 13 MIL-STD-810G 506.5
 - 3) Circuit Board drawings can be download at:
<http://www.serpac.com/Accessories/CircuitBoard/drawings/19X-CB.pdf>
 - 4) All components are RoHS Compliant.



SERPAC 193R (user print)

Electronic Enclosures



SECTION A-A
SCALE 1 : 2.75

PART NO.	DESCRIPTION (Included)	ACCESSORIES (Optional)	
9-3R	TOP	PART NO.	DESCRIPTION
19	BOTTOM	PS19	Perimeter Seal
6019	4-40 SCREW (6)		
6102	THREADED INSERTS (6)		

- Notes: Enclosure weight .75 lbs / 339 gm
- 1) Enclosure meets or exceeds IP40 and NEMA 1
 - 2) When used with PS19 the enclosure meets or exceeds IP 67 and NEMA 4X, 12 and 13 MIL-STD-810G 506.5
 - 3) Circuit Board drawings can be download at: http://www.serpac.com/Accessories/CircuitBoard/drawings/19X_CB.pdf
 - 4) All components are RoHS Compliant.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9