





TABLE 1	
DASH NO	DESCRIPTION
-1	NO CHAIN
-2	2.5 BRASS CHAIN
-3	2.5 NYLON CHAIN
-4	3.0 BRASS CHAIN
-5	3.0 NYLON CHAIN
-6	6.0 BRASS CHAIN
-7	6.0 NYLON CHAIN
-8	4.0 BRASS CHAIN
-9	4.0 NYLON CHAIN
-10	10.0 BRASS CHAIN
-11	10.0 NYLON CHAIN
-12	2.5 SST ROPE
-13	3.0 SST ROPE
-14	6.0 SST ROPE
-15	4.0 SST ROPE
-16	7.0 SST ROPE
-17	4.5 SST ROPE
-18	12.0 SST ROPE
-19	18.0 SST ROPE

TABLE 2					
DASH NO	ØA	ØB	C DIM	D DIM	
-D2	.630	.750	1.066	.450	
-D3	.505	.625	.941	.388	
-D4	.439	.562	.878	.355	
-D5	.380	.500	.816	.325	
-D6	.317	.437	.753	.295	
-D7	.281	.406	.722	.278	
-D8	.610	.750	1.066	.450	
-D9	.567	.687	1.003	.419	
-D10	.192	.312	.628	.231	
-DD8	.330	.450	.766	.300	

TABLE 3	
MODEL NUMBER	
RF145	
RF1375	
RFIS45	
RFIS375	


DATA CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY TO TROMPETER ELECTRONICS INC. AND SHALL NOT BE DISCLOSED, COPIED OR USED FOR PROCUREMENT OR MANUFACTURE WITHOUT EXPRESS WRITTEN PERMISSION.

REVISIONS			
REV	DESCRIPTIONS	DATE	APPROVED
J	REVISED PER ECO # 16768	10/14/08	<i>[Signature]</i>



NOTE THAT CHAIN LENGTH FOR SST ROPE WITH MOUNTING OPTION IS NOT MEASURED TO CENTER OF BULKHEAD MOUNTING LUG

EXAMPLE OF COMPLETE MODEL NUMBER:



IF SAFETY WIRE TYPE IS REQUIRED, ADD SUFFIX "S" TO MODEL NUMBER. (E.G. RFIS)

MODEL NUMBER. RF1375-N WHEN USED FOR TEI 370 (TRT) SERIES CONNECTORS

FINISH: TFS-1A (NICKEL)

TNC RF1/DUST CAP WITH OR WITHOUT CHAIN OR JACKETED STAINLESS STEEL ROPE AND MOUNTING LUG OPTION

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

RED INDICATES ORIGINAL

INTERPRET DRAWING PER MIL-STD-100. DIMENSIONS ARE IN INCHES AND INCLUDE FINISH UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.		TOL: UNLESS SPECIFIED. .XX ± .02 .XXX ± .010 ANGLE ± 1°			
DESIGNED BY J. CARPENTER 09-24-08	DATE 10-13-08	MATERIAL:	TITLE: RF145/RF1375/ RFIS45/RFIS375	SIZE A	CAGE CODE 14949
APPROVED <i>[Signature]</i> 10-13-08	PART FILE NO. 105-0600	FINISH:	DRAWING NO. 105-0600	REV. J	DATE 11-11-74
NEXT ASSY	DO NOT SCALE DWG	SCALE 2/1	SHEET 1C		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9