

## Coaxial Cable Connector 11\_BNC-50-6-83/12-\_N

### Description

Straight cable plug

Interface standards

IEC 60169-8\_MIL-STD-348A/301\_CECC 22120



### Technical Data

#### Electrical Data

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Impedance                | 50 $\Omega$ |
| Interface frequency max. | 4 GHz       |
| Frequency range          | DC to 4 GHz |
| Return loss              | 27.3 dB     |

#### Mechanical Data

|                |         |
|----------------|---------|
| Centre contact | plugged |
| Outer contact  | clamped |

#### Environmental Data

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Operating temperature                                | -60 °C to 165 °C |
| 2011/65/EU (RoHS - including 2015/863 and 2017/2102) | compliant        |

#### Material Data

| Piece Parts     | Material                       | Surface Plating                   |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Centre contact  | Copper Beryllium Alloy         | Gold Plating (Nickel underplated) |
| Outer contact   | Bronze                         | Nickel Plating                    |
| Body            | Bronze                         | Nickel Plating                    |
| Other body part | Stainless Steel                | Passivated (Plating)              |
| Insulator       | PTFE (Polytetrafluoroethylene) |                                   |
| Coupling nut    | Brass                          | Nickel Plating                    |
| Gasket          | VMQ (Silicone rubber)          |                                   |

### Related Documents

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Outline drawing      | DOU-00316283   |
| Assembly instruction | DOC-0000723577 |

### Ordering Information

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Single package | 11_BNC-50-6-83/12-_NE |
|----------------|-----------------------|

### Additional Information

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Suitable cables | EACON_6C |
|-----------------|----------|

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

HUBER+SUHNER:

[11\\_BNC-50-6-83/12-\\_NE](#)

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9