


# Compact Fan Kits

Kits incorporating a range of AC fans, a power lead and either a metal guard or an air filter option.

- 230V fans
- Can be operated at 50 or 60Hz
- Metal fan housings
- IP20 Protection
- Lead 610mm
- Filter pads that can be changed without switching off the fan

| Part Number | Airflow M3/h | Airflow CFM | Noise dB(A) | Bearings | Power W | Speed RPM | Temperature Range °C | Length mm | Width mm | Depth mm | Fan Type | Lead | Guard | Filter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3956-KF0 | 59 | 34.7 | 35 | BB | 11.0 | 2650 | -40...+80 | 92 | 92 | 38 | 3956 | LZ120 | LZ23K | - |
| 3956-KF1 | 59 | 34.7 | 35 | BB | 11.0 | 2650 | -40...+80 | 92 | 92 | 38 | 3956 | LZ120 | - | PMFA90 |
| 9956L-KF0 | 84 | 49.4 | 29 | BB | 9.5 | 1850 | -40...+80 | 119 | 119 | 25 | 9956L | LZ120 | LZ30K | - |
| 9956L-KF1 | 84 | 49.4 | 29 | BB | 9.5 | 1850 | -40...+80 | 119 | 119 | 25 | 9956L | LZ120 | - | PMFA120T |
| 9956-KF0 | 117 | 68.9 | 37 | BB | 14.0 | 2450 | -40...+70 | 119 | 119 | 25 | 9956 | LZ120 | LZ30K | - |
| 9956-KF1 | 117 | 68.9 | 37 | BB | 14.0 | 2450 | -40...+70 | 119 | 119 | 25 | 9956 | LZ120 | - | PMFA120T |
| 4890N-KF0 | 80 | 47.1 | 25 | SB | 11.0 | 1550 | -10...+70 | 119 | 119 | 38 | 4890N | LZ120 | LZ30K | - |
| 4890N-KF1 | 80 | 47.1 | 25 | SB | 11.0 | 1550 | -10...+70 | 119 | 119 | 38 | 4890N | LZ120 | - | PMFA120T |
| 4850N-KF0 | 100 | 58.9 | 32 | SB | 10.0 | 1800 | -10...+70 | 119 | 119 | 38 | 4850N | LZ120 | LZ30K | - |
| 4850N-KF1 | 100 | 58.9 | 32 | SB | 10.0 | 1800 | -10...+70 | 119 | 119 | 38 | 4850N | LZ120 | - | PMFA120T |
| 4650N-KF0 | 160 | 94.2 | 46 | SB | 19.0 | 2650 | -10...+55 | 119 | 119 | 38 | 4650N | LZ120 | LZ30K | - |
| 4650N-KF1 | 160 | 94.2 | 46 | SB | 19.0 | 2650 | -10...+55 | 119 | 119 | 38 | 4650N | LZ120 | - | PMFA120T |
| 4656N-KF0 | 160 | 94.2 | 47 | BB | 19.0 | 2650 | -40...+85 | 119 | 119 | 38 | 4656N | LZ120 | LZ30K | - |
| 4656N-KF1 | 160 | 94.2 | 47 | BB | 19.0 | 2650 | -40...+85 | 119 | 119 | 38 | 4656N | LZ120 | - | PMFA120T |
| 5656S-KF0 | 235 | 138.3 | 46 | BB | 30.0 | 2700 | -35...+70 | 135 | 135 | 38 | 5656S | LZ120 | LZ25 | - |

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

**Данный компонент на территории Российской Федерации**

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

**Офис по работе с юридическими лицами:**

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9