

This exploded view diagram illustrates the assembly of a mechanical component. The parts are numbered as follows:

- Top Section:** 37 (dashed box), 39, 38, 44, 45, 63, 50, 7, 52, 51.
- Central Section:** 1 (triangle), 1, 65, 70, 73, 69, 2, 3 (triangle), 4, 28, 5, 41.
- Left Section:** 46, 67, 66, 20, 21, 19, 22, 59, 20, 46 (REF), 56, 31, 32, 27, 26, 23.
- Bottom Section:** 34, 8 (triangle), 9 (triangle), 12, 10 (triangle), 17 (triangle), 11, 54, 60, 54.

Assembly labels A, B, and C indicate the sequence of assembly:

- A:** Points to the top section assembly.
- B:** Points to the central section assembly.
- C:** Points to the bottom section assembly.

66					
AHP 1756 REV 3-92		12-JUL-04	10:53:12	eb003420	7

VIEW B ROTATED 180°

POST FEED 40 mm STROKE	POST FEED 30 mm STROKE	PRE FEED 30 mm STROKE	PRE FEED 40 mm STROKE

LOC A	DIST 66
----------	------------

ON INSTALLATION, SET WIRE DISC TO LARGEST WIRE SIZE SETTING. USE OF SETTINGS BELOW MIN REQUIRED CRIMP HEIGHT SETTING WILL CAUSE DAMAGE TO CRIMP TOOLING.

Diagram illustrating a short position guide off wire barrel. The diagram shows a cross-section of a mechanical assembly with a guide rail and a sliding component.

QTY REQD PER ASSY				PARTS LIST									
		DIMENSIONS: mm [INCHES]		MATL		HT TR		FIN					
		DO NOT SCALE PRINT.		-		-		-		-			
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		DR 25MAY04		APP 25MAY04							
		1 PLC DEC +/-		L.LOFTHOUSE		F.BACKHURST		AMP		Type Electronics Harrisburg, PA 17105-3608			
		2 PLC DEC +/-		CHK -		REL 12-07-04							
		3 PLC DEC +/-				M.CLIFFORD							
		ANGLES +/-		NAME		FINE ADJ SIDE FD HD-I APPL				MACHINE REF			
		SURF TEXTURE: ✓								HD-I APPL			
MC	JUL04	REMOVE BURRS, BREAK SHARP EDGES RO.38 MAX		SCALE		D DNG		1528419		SHEET			
APP	DATE									1 OF 1 REV A			
		CAGE CODE		CUSTOMER AND ASSEMBLY DRAWING								RESTRICTED TO	
		00779										-	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9