

# Switchmode/High Frequency Toroidal Inductor

# **FIT106-4**

## **Description:**

The FIT106-4 toroidal inductor is specifically designed to minimize transients. It stores energy and therefore, conditions the output signal by leveling the current waveform providing a more stable current supply. Generally used in high frequency circuits, its standard design provides an economical solution in differential mode applications or as an output inductor.

### **Electrical Specifications (@25C):**

Min. Induc	tance (µH)	Rated	Max	
No Bias	At Bias	DC Amps	DCR (mΩ)	
116.0	61.90	6.8	48.0	

Note: No Bias inductance measured at .25V, 10KHZ.

#### **Dimensions:**

Α	В	С	D	Е	F	G
1.30	.725	1.40	.500	.724	.125	.036±.003

Units: In inches

Weight: .090 lbs.


#### **Technical Notes:**


- 1. Nominal inductance values are typically 10% higher than minimal rating.
- 2. Biased inductance measured at rated DC amps.
- 3. Operation at rated current yields approximately 40°C temperature rise over 20°C ambient.

RoHS Compliance: As of manufacturing date February 2005, all standard products meet the requirements of 2002/95/EC, known as the RoHS initiative.

\* Upon printing, this document is considered "uncontrolled". Please contact Triad Magnetics' website for the most current version.







# **Mouser Electronics**

**Authorized Distributor** 

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

**Triad Magnetics:** 

FIT106-4

# **ПОСТАВКА** ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001 Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

# Данный компонент на территории Российской Федерации Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

# http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

## Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г. Москва, ул. Щербаковская д. 3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru moschip.ru\_6 moschip.ru\_4 moschip.ru\_9