

Contactors

3 Pole /Frame Size 150AF/225AF



includes 2 x UA-1-11
Auxiliary switch,
(2NO/2NC)

Additional Auxiliaries
and other accessories
see page 11-13



includes 2 x AU-100-11
Auxiliary switch,
(2NO/2NC)

Additional Auxiliaries
and other accessories
see page 11-13

150AF with Lug Terminals

225AF

Type	MC-130A*	MC-150A*	MC-185A	MC-225A
Number of Poles	3	3	3	3
NEMA Size	3	4	4	4
Standard Auxiliaries	2NO/2NC	2NO/2NC	2NO/2NC	2NO/2NC

	Coil Voltage	Frequency	Part. No.	Part. No.	Part. No.	Part. No.
AC Coil	24V	50/60 Hz	MC-130A-AC24V-L	MC-150A-AC24V-L	-	-
	110V	50/60 Hz	MC-130A-AC110V-L	MC-150A-AC110V-L	-	-
	220V	50/60 Hz	MC-130A-AC220V-L	MC-150A-AC220V-L	-	-
	300V	50/60 Hz	MC-130A-AC300V-L	MC-150A-AC300V-L	-	-
	400V	50/60 Hz	MC-130A-AC400V-L	MC-150A-AC400V-L	-	-
	500V	50/60 Hz	MC-130A-AC500V-L	MC-150A-AC500V-L	-	-
DC Coil	12V	-	MC-130A-DC12V-L	MC-150A-DC12V-L	-	-
	24V	-	MC-130A-DC24V-L	MC-150A-DC24V-L	-	-
	110V	-	MC-130A-DC110V-L	MC-150A-DC110V-L	-	-
	220V	-	MC-130A-DC220V-L	MC-150A-DC220V-L	-	-

AC/DC

Common Coil	Coil Voltage					
	AC 50/60Hz	DC				
	24-25V	24V	-	-	MC-185A-24V	MC-225A-24V
	48-50V	48V	-	-	MC-185A-48V	MC-225A-48V
	100-240V	100-220V	-	-	MC-185A-100/200V	MC-225A-100/200V
	265-347V	-	-	-	MC-185A-300V	MC-225A-300V
	380-450V	-	-	-	MC-185A-400V	MC-225A-400V
	440-575V	-	-	-	MC-185A-500V	MC-225A-500V

HP Rating / UL508

		HP	HP	HP	HP
	Continuous current	160A	210A	230A	275A
Single phase	110~120V	10	15	15	15
	220~240V	20	25	30	40
Three phase	200~208V	40	40	60	60
	220~240V	40	50	60	75
	440~480V	75	100	125	150
	550~600V	75	75	125	150

Overload Relays

(Class 10A,
Differential Typical)



MT-150

Setting Ranges (A)

Frame Size 150AF

Frame Size 225AF

34-50A	MT-150/3K-50	-
45-65A	MT-150/3K-65	-
54-75A	MT-150/3K-75	-
63-85A	MT-150/3K-85	-
65-100A	-	MT-225/3K-100
80-105A	MT-150/3K-105	-
85-125A	-	MT-225/3K-125
95-130A	MT-150/3K-130	-
110-150A	MT-150/3K-150	-
100-160A	-	MT-225/3K-160
120-185A	-	MT-225/3K-185
160-240A	-	MT-225/3K-240

* Screw terminals available; please remove "-L" from part number, e.g. MC-75A-AC24V.

Drawings and other technical information can be found on page 14-20.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9