


Type N Cable Attachment Method

Amphenol®


Fig. 1



Crimp-Crimp N Plugs

82-332	82-4425-1003	82-5370
82-340	82-4426	82-5375
82-340-1052	82-4426-11RFX	82-5375-RFX
82-340-1054	82-4427	82-5380-RFX
82-4425	82-4427-1006	82-6152


Fig. 2



Clamp N Plugs

82-202	34025
82-202-RFX	34025-RFX
82-3202	82-202-1006
82-312	82-6034


Fig. 3



Crimp-Crimp N Plugs

82-6142-1000	82-6106
82-5993	82-6010

Fig. 4



Solder-Solder N Plugs

82-5955-RFX
82-5956-RFX
82-6124

N CABLE PLUGS

Cable RG-/U	Cable Attachment		Dimensions, inches (millimeters)			Construction Notes				Military Number	Amphenol Number	Fig.
	Outer	Inner	a	b	c	CAI	Plt.	Ins.				
8, 213	Crimp	Crimp	1.48(37.7)	.827(21.0)	.418(10.6)	C11	P33	D1	Lockwire Holes	M39012/01B0007	82-340	1
8, 9, 144, 165, 213	Clamp	Solder	1.50(38.1)	.827(21.0)	.444(11.3)	C8	P1	D9	Lockwire Holes	UG-21E/U	82-3202	2
	Clamp	Solder	1.50(38.1)	.827(21.0)	.444(11.3)	C8	P1	D1	Captivated Cont.	UG-1185/U	82-312	2
8, 9, 144, 165, 213, 214, 216, 225	Clamp	Solder	1.50(38.1)	.827(21.0)	.444(11.2)	C8	P1	D1	Lockwire Holes	UG-21D/U	82-202	2
	Clamp	Solder	1.50(38.1)	.827(21.0)	.437(11.1)	C8	P7	D1	—	—	82-202-RFX	2
9, 214	Crimp	Crimp	1.48(37.7)	.827(21.0)	.438(11.1)	C11	P34	D1	Lockwire Holes	M39012/01B0008	82-332	1
9, 214, 225, 393	Crimp	Crimp	1.54(39.1)	.827(21.0)	.438(11.1)	C11	P15	D1	—	—	82-4425-1003	1
55, 142, 223	Crimp	Crimp	1.37(34.9)	.827(21.0)	.220(5.6)	C11	P15	D1	Lockwire Holes	—	82-5370	1
58, 141	Crimp	Crimp	1.48(37.7)	.827(21.0)	.206(5.2)	C11	P17	D1	Lockwire Holes	—	82-5375	1
	Crimp	Crimp	1.36(34.6)	.827(21.0)	.210(5.3)	C11	P7	D1	—	—	82-5375-RFX	1
58, 141, 142A, 400	Clamp	Solder	1.38(34.9)	.827(21.0)	.219(5.4)	C8	P1	D1	Lockwire Holes	UG-536B/U	34025	2
	Clamp	Solder	1.31(33.2)	.827(21.0)	.212(6.4)	C8	P7	D1	—	—	34025-RFX	2
142, 142B, 400	Crimp	Crimp	1.38(35.0)	.827(21.0)	.220(5.6)	C11	P15	D1	—	—	82-4427-1006	1
142, 400	Crimp	Crimp	1.45(36.9)	.827(21.0)	.220(5.6)	C11	P34	D1	Lockwire Holes	M39012/01-0503	82-4427	1
213	Crimp	Crimp	1.45(36.9)	.827(21.0)	.418(10.6)	C11	P34	D1	Lockwire Holes	M39012/01-0502	82-4426	1
214, 225, 393	Crimp	Crimp	1.45(36.9)	.827(21.0)	.438(11.1)	C11	P33	D1	Lockwire Holes	M39012/01-0501	82-4425	1
Belden 9913, 9914	Crimp	Crimp	1.48(37.7)	.827(21.0)	.418(10.6)	C11	P1	D1	—	—	82-340-1052	1
B9913, Amph TWB 4001	Clamp	Solder	1.50(38.1)	.827(21.0)	.443(11.2)	C8	P1	D1	—	—	82-202-1006	2
LMR 400, TWB 4001	Crimp	Crimp	1.49(37.8)	.850(21.6)	.418(10.6)	C11	P1	D9	Hex Coupling	—	82-6142-1000	3
LMR 600, TWB 6001	Crimp	Crimp	1.98(50.3)	.930(23.6)	.625(15.9)	C11	P34	D9	Hex Coupling	—	82-5993	3
LMR 240, TWB 2401	Crimp	Crimp	1.41(35.8)	.850(21.6)	.261(6.6)	C11	P15	D1	Hex Coupling	—	82-6106	3
LMR 240, TWB 2401	Crimp	Preassy	1.41(35.8)	.850(21.6)	.261(6.6)	C11	P34	D1	Hex Coupling	—	82-6010	3
59, 62	Crimp	Crimp	1.36(34.6)	.827(21.0)	.261(6.6)	C11	P7	D1	—	—	82-5380-RFX	1
174, 188, 316	Crimp	Crimp	1.41(35.8)	.827(21.0)	.125(3.2)	C11	P7	D1	—	—	82-6034	3
LMR 240, TWB 2401	Crimp	Crimp	1.17(29.8)	.827(21.0)	.220(5.6)	C11	P7	D1	—	—	82-6152	1
402 (.141 S/R)	Solder	Solder	1.19(30.3)	.826(21.0)	.141(3.6)	C9	P7	D1	—	—	82-5955-RFX	4
405 (.086 S/R)	Solder	Solder	1.19(30.3)	.826(21.0)	.086(2.2)	C9	P7	D1	—	—	82-5956-RFX	4
401 (.250 S/R)	Solder	Solder	1.19(30.3)	.826(21.0)	.250(6.35)	C9	P7	D1	—	—	82-6124	4
Ethernet® Cables Times AA4478(FEP), AA4479(PVC); Belden 89880(FEP), 9880(PVC)	Crimp	Crimp	1.48(37.7)	.827(21.0)	.437(11.1)	C11	P7	D1	—	—	82-4426-11RFX	1

accommodates cable diameter

includes outer ferrule

Ethernet = Xerox Trademark

Distributor stocked

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9