





MOUNTING DATA FOR THE ACCESSORIES

NYLON CAP NUTS	Mounting hole mm (min)	Max chassis thickness (mm)	Width of jaws (mm)	Creepage distance (mm)	Test voltage 50-60 Hz 1 min (KVAC)	Max tightening torque (NM)	Capacitor diameter (mm)
 <p>PYB 7033, M8</p>	Ø 17.5	5	17	4.5	2.5	3	Ø = 35
 <p>PYB 7026, M12</p>	Ø 17.5	5	19	2.5	2.5	8	Ø > 35
 <p>PYB 7041, M12</p>	Ø 22.5	5	19	5	2.5	8	Ø > 35
 <p>PYB 7042, M12</p>	Ø 30.5	5	19	9	4	8	Ø > 35

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9