

Low Resistance Value Chip Resistors(Current Sensing Resistors) 0603, 2512

Type: **ERJM03**

ERJM1W



■ Features


- Low resistance values and high precision(1 mΩ to 20 mΩ)
- Stable resistance not influenced by measurement position
- High heat emission
- Low profile, strong body
- Inductance less than 1.0 nH for the metal plate structure
- RoHS compliant

■ Packaging Methods, Land Pattern, Soldering Conditions and Safety Precautions


Please see Data Files

■ Explanation of Part Numbers

● ERJM03




● ERJM1W




Construction

ERJM03




ERJM1W




Dimensions in mm (not to scale)

ERJM03



Type (inch size)	Dimensions (mm)					Mass (Weight) [g/1000 pcs.]
	L	W	T	a	b	
ERJM03N (0603)	1.60 $\pm$ 0.15	0.8 $\pm$ 0.15	0.35 $\pm$ 0.10	0.45 $\pm$ 0.15	0.65 $\pm$ 0.15	1.7

ERJM1W



Type	Type (inch size)	Dimensions (mm)				Mass (Weight) [g/1000 pcs.]
		L	W	T	a	
S Type	ERJM1WS (2512)	6.40 $\pm$ 0.25	3.20 $\pm$ 0.25	0.80 $\pm$ 0.30	1.00 $\pm$ 0.25	70
T Type	ERJM1WT (2512)	6.40 $\pm$ 0.40			2.10 $\pm$ 0.30	90


Ratings

Type (inch size)	Power Rating at 70 °C (W)	Standard Resistance (m Ω)	Resistance Tolerance (%)	T.C.R. ($\times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$)	Category Temperature Range (°C)	Circuit board of use
ERJM03N (0603)	0.25	10	F: ± 1 , J: ± 5	± 100	-55 to +155	—
ERJM1WS (2512)	1	3, 4		± 350	-55 to +170	You should use the aluminum substrate when the added wattage exceeds 0.5 W.
		5, 6, 10, 15, 20		± 100		
ERJM1WT (2512)		1, 1.5		350 $\pm$ 100		
		2, 3, 4		100 $\pm$ 50		

* Please contact the factory for other values and the range

Power Derating Curve

For resistors operated in ambient temperatures above 70 °C, power rating shall be derated in accordance with the figure on the right.



Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Panasonic:

[ERJ-M1WTF2M5U](#) [ERJ-M1WSF3M5U](#) [ERJ-M1WSF6MU](#) [ERJ-M1WSJ7M0U](#) [ERJ-M1WTJ4M0U](#)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9