

Manual Switches
Lighted Indicators

AML41/42 Series

To order lamps see page 58.

FEATURES

- Pushbutton style indicators match display of standard bezel lighted switches. Choice of incandescent or LED illumination.
- Lens style indicators use a special cap-like button which covers the bezel to present a larger display area, without affecting family appearance. Up to 3-lamp split screen capability. Incandescent illumination.



AML41
(Use AML51 push-buttons only.
Page 42.)



AML41
(Use AML51-J/-K/-L lens buttons only.
Page 42.)

AML41 INCANDESCENT DISPLAY INDICATORS ORDER GUIDE

AML41 C		B	A	2
Housing Type		Bezel Color	Incand. Lamp Type	Terminal Type
Pushbutton Style:	Lens Style:			
AML41 C Square 1 lamp ckt.	AML41 J Rectangular 1 lamp ckt.	B Black	A No lamp installed	2 .110 × .020 (Solder or Quick-Connect)
AML41 D Square 2 lamp ckts.	AML41 K Rectangular 2 lamp ckts.		B 6 V Lamp*	3 .025 × .025 (Printed Circuit or Push-On)
AML41 F Rectangular 1 lamp ckt.	AML41 L Rectangular 3 lamp ckts.		C 14 V Lamp*	
AML41 G Rectangular 2 lamp ckts.			E 28 V Lamp*	

* Lamps will be installed per each lamp circuit specified in the Housing Type.

Examples:

AML41CBA2

Square (pushbutton style) indicator housing with one lamp circuit; black bezel; .110 × .020 termination.

AML41JBA2

Rectangular (lens style) indicator housing with one lamp circuit; black bezel; .110 × .020 termination.



AML42C
(Use AML52-C/-A pushbuttons only.
Page 43.)



AML42S

AML42 LED DISPLAY INDICATORS ORDER GUIDE

LEDs are not replaceable.

AML42 S		B	C	2
Housing Type	Bezel Color	LED Color/Voltage	Terminal Type/Diode Protection	
AML42 C Square 1 LED	B Black	Red	2 .110 × .020 (Solder or Q.C.)	8 .110 × .020 w/diode to protect LED
AML42 S Compact 1 LED		Green		9 .025 × .025 w/diode to protect LED
	Yellow			
	H V*	R V*		
	J 5 V	S 5 V		
	K 10 V	T 10 V		
	L 15 V	W 15 V		
	M 24 V	X 24 V		

Example: AML42SBC2

Compact indicator with black bezel; 5 volt red LED; .110 × .020 termination.

* See LED application data, page 58, for these devices without current-limiting resistor.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9