

A schematic diagram of a two-loop control system. It consists of two circular loops connected by a central rectangular block. The left loop is labeled 'D1 REF.' and the right loop is labeled 'D2 REF.'. Each loop contains a feedback path indicated by an arrow pointing from the output back to the input. The central block represents a shared control element or a coupling between the two loops.



PANDUIT PART NO.	MAX. COMBINED BUNDLE DIA. D1 + D2 in (mm)	A in (mm)	B in (mm)	C in (mm)	D in (mm)	E in (mm)	F in (mm)	MIN. LOOP TENSILE lbs (N)	CROSS SECTION	WEIGHT lbs/100 pcs. (g)
PLB4H	3.6 (91)	.075 (1.91)	.300 (7.62)	.974 (24.74)	.322 (8.18)	.490 (12.45)	14.4 (366)	120 (534)	HEAVY	1.45 (660)

1. SEE www.panduit.com FOR PART NUMBER SUFFIX DESIGNATION FOR PACKAGE SIZE AND PART COLOR.
2. PRODUCT IS RoHS COMPLIANT.

										DIMENSIONS IN PARENTHESES ARE IN METRIC UNITS														
										PANDUIT WI0001CU/05-SS-27268.PRT CORP. TINLEY PARK, ILLINOIS BOW - TY CABLE TIE PLB SERIES														
										UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONAL TOLERANCES ARE: (.X) ± .0005 (XXX) ± .0020(.51) (.XX) ± .02(.5) ANGLES ± .0005					UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, ALL DIMENSIONS ARE GIVEN IN INCHES, THIRD ANGLE PROJECTION.									
										DRAWN BY JABO	MAT'L; NYLON 6.6					SCALE NONE								
5	12/17/09	JABO	BOBK	REMOVED PART FROM DRAWING					27268	5						BOBK			DRAWING NO. SS-27268					DWG A SIZE
REV	DATE	BY	CHK	DESCRIPTION					ECN	-	R	CUST	SUP		CHK'D BOBK									

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9