




|                              |  |     |            |                                                       |           |                    |  |
|------------------------------|--|-----|------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--|
| 8                            |  |     |            | 7                                                     |           |                    |  |
| THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. |  |     |            | RELEASED FOR PUBLICATION                              |           |                    |  |
| COPYRIGHT 20                 |  |     |            | BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |           |                    |  |
| PART NUMBER                  |  | REV | FIRST USED | POWER UNIT                                            | FEED TYPE | DESCRIPTION        |  |
| 1852239-1                    |  | A   | 122500-1   | LEADMAKER                                             | POST FEED | CUTS CARRIER       |  |
| 1852239-2                    |  | A   | 565435-5   | BENCH MODEL K                                         | PRE FEED  | CUTS CARRIER       |  |
| 1852239-3                    |  | A   | 354500-1   | BENCH MODEL G                                         | PRE FEED  | CUTS CARRIER       |  |
| 1852239-6                    |  | A   | 122500-1   | LEADMAKER                                             | POST FEED | CONTINUOUS CARRIER |  |
| 7-1852239-7                  |  | A   | -          | -                                                     | -         | SPARE PARTS        |  |

- △ RECOMMENDED SPARE PARTS  
△ GREASE LIGHTLY  
△ GUARD MUST BE IN PLACE WHEN OPERATING APPLICATOR IN A BENCH MACHINE





|                             |                |                                 |                        |             |           |
|-----------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| TERMINAL NAME: TAB TERMINAL |                |                                 |                        |             |           |
| TYCO PN                     | FORD PN        | FORD TERMINAL - AMP CRIMP SPECS |                        |             |           |
| 1949015                     | F65B-14474-RB  |                                 |                        |             |           |
| -                           | -              | PAD LTR                         | CRIMP HEIGHT           | WIRE SIZE   |           |
| -                           | -              | A                               | .070±.002[1.78±0.05mm] | 14 AWG      |           |
| -                           | -              | B                               | .059±.002[1.50±0.05mm] | 16 AWG      |           |
| -                           | -              | C                               | -                      | -           |           |
| -                           | -              | D                               | -                      | -           |           |
| -                           | -              | CRIMP                           | SIZE                   | TYPE        | RANGE     |
| -                           | -              | WIRE                            | .090 [2.29mm]          | F           | 14-16 AWG |
| -                           | -              | INSUL                           | .110 [2.79mm]          | F           | .110 MAX  |
| WIRE STRIP LENGTH           | TERM APPL SPEC | FEED                            | APPL INSTRUCTIONS      | SET UP GAGE |           |
| .185 - .200                 | NONE           | .548                            | 408-8040               | 458637-1    |           |

|     |  |      |  |          |         |             |           |
|-----|--|------|--|----------|---------|-------------|-----------|
| LOC |  | DIST |  | REVISONS |         |             |           |
| A   |  | 66   |  | P        | LTR     | DESCRIPTION | DATE      |
|     |  |      |  | A        | REVISED |             | 25APR2006 |
|     |  |      |  |          |         |             | BH        |
|     |  |      |  |          |         |             | BH        |



FEED TRACK POSITION



## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9