



Current Sense / Low Frequency Transformers

CSE186L

Description:

Triad's low frequency current sense transformers are designed to monitor current from 0.1 to 10 ampere at frequencies from 50 Hz to 400 Hz

Electrical Specifications at 25° C:

Turns ratio: Primary to sense 1: 166

Suggested burden resistor: 60Ω

Typical output: See response curve below

Primary DCR: 2.0 mΩ maximum

Sense DCR: 23 Ω maximum


Operating Temperature: -30°C to 95°C

Storage Temperature: -50°C to 125°C

Maximum input: 10Arms, 0-240VAC circuit

Maximum output voltage: 4.0Vrms. Burden resistor value must be selected to not exceed this voltage.

Response Curve:



Construction:




These transformers are provided with Recognized Component electrical insulation system (OBJY2), Class 130 (B), designated "B3". Products are designed, built and 100% tested for a hi-pot of 2500V, winding to winding and 1250V, winding to core.

Agency Files:


UL file E50476 – Electrical Insulation Systems, Class "B3", 130C

RoHS Compliance: As of manufacturing date February 2005, all standard products meet the requirements of 2011/65/EU, known as the RoHS initiative.


*Upon printing, this document is considered "uncontrolled". Please contact Triad Magnetics website for the most current version. For soldering and washing information please see <http://www.triadmagnetics.com/faq.html>



<Bottom View>



PC BOARD LAYOUT



SCHEMATIC

web: www.TriadMagnetics.com
Phone 951-277-0757
Fax 951-277-2757

460 Harley Knox Blvd.
Perris, California 92571

Publish Date: June 8, 2016

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9