

Fuse Holders for 1/4" x 1 1/4" and 5 x 20mm Fuses

HTB Panel Mount Series



Description

- For 1/4" x 1 1/4" and 5 x 20mm fuses
- All holder bodies have the option of using 1/4" x 1 1/4" or 5 x 20mm carriers
- Withstands 15 to 20 Lb-In torque to mounting nut when mounting fuse holder to panel
- High temperature, flame retardant, Thermoplastic meets UL 94V0



Specifications

Product Code	UL Rating (amps)	CSA Rating (amps)	Voltage Rating	Fuse Size	Quick Connect
HTB-X2I	20	16	250	1/4" x 1 1/4"	3/16"
HTB-X4I	20	16	250	1/4" x 1 1/4"	3/16"
HTB-X6I	20	16	250	1/4" x 1 1/4"	1/4"
HTB-X8I	20	16	250	1/4" x 1 1/4"	1/4"
HTB-X2M	16	16	250	5 x 20mm	3/16"
HTB-X4M	16	16	250	5 x 20mm	3/16"
HTB-X6M	16	16	250	5 x 20mm	1/4"
HTB-X8M	16	16	250	5 x 20mm	1/4"


Agency Information

- UL Recognized: IZLT2, E14853
- CSA Component Acceptance: Class 6225-01, File 47235
- VDE Certified: 136128, HTB-XXM
- SEMKO Certification: Ref. #0146149/01, HTB-XXM
- CE


Maximum Panel Thickness

Body Type	Inch	mm
HTB-2	0.30	7.62
HTB-3	0.30	7.62
HTB-4	0.125	3.18
HTB-5	0.125	3.18
HTB-6	0.30	7.62
HTB-8	0.125	3.18
HTB-9	0.125	3.18

Replacement Parts



Mounting Dimensions - in (mm)



Dimensions - in (mm)

Knob Type Carrier	Maximum Panel Thickness	Terminal Options				Carrier Options	
		Solder/ 3/16" Quick-Connect		1/8" Quick-Connect		1/4" x 1 1/4" ("I" Equals Inches)	5 x 20mm ("M" Equals Metric)
		In-Line	Rt. Angle	In-Line	Rt. Angle	Knob	Knob
Low Profile Rear Hex Nut HTB-2	0.30" 7.62mm	0.34" (8.7mm)	0.33" (8.3mm)	0.47" (11.9mm)	0.45" (11.5mm)	3	—
		HTB-22I-R	HTB-24I-R	HTB-26I-R	HTB-28I-R	—	3
High Profile Rear Hex Nut HTB-4	0.125" 3.18mm	HTB-42I-R	HTB-44I-R	HTB-46I-R	HTB-48I-R	3	—
		HTB-42M-R	HTB-44M-R	HTB-46M-R	HTB-48M-R	—	3
Front Hex Nut HTB-6	0.30" 7.62mm	HTB-62I-R	HTB-64I-R	HTB-66I-R	HTB-68I-R	3	—
		HTB-62M-R	HTB-64M-R	HTB-66M-R	HTB-68M-R	—	3
Low Profile Snap-In HTB-8	0.125" 3.18mm	HTB-82I-R	HTB-84I-R	HTB-86I-R	HTB-88I-R	3	—
		HTB-82M-R	HTB-84M-R	HTB-86M-R	HTB-88M-R	—	3

Fuseholders and fuse carriers may be ordered separately.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9