

Fustat Fuse Adapters



Specifications

Description: Adapters for using Type S and SL rejection fuses in Edison base fuse sockets.

Features and Benefits

- Fustat adapters screw into the “Edison” thread fuse sockets of standard fuse boxes making it easy to retrofit existing fuse installations
- Available in various amp ratings to cover a wide range of rating requirements

Typical Applications

- Plug fuse installations where it is desirable to restrict fuse amp ratings

Catalog Numbers (Amps)

| | | |
|------------------------|------------------------|---------|
| SA-1* | SA-3- $\frac{2}{10}$ * | SA-10* |
| SA-1- $\frac{1}{4}$ * | SA-4* | SA-15** |
| SA-1- $\frac{6}{10}$ * | SA-5* | SA-20** |
| SA-2* | SA-6- $\frac{1}{4}$ * | SA-30** |
| SA-2- $\frac{1}{2}$ * | SA-8* | |

* Single motor circuits.

** Branch circuits.

Fustat® Adapters for Small Motor Protection*

| Adapter | Accepts Fuses |
|----------------------|--|
| SA-1 | S-1 or smaller |
| SA-1- $\frac{1}{4}$ | S-1- $\frac{1}{4}$ or smaller |
| SA-1- $\frac{6}{10}$ | S-1- $\frac{6}{10}$ or smaller |
| SA-2 | S-2 or S-1- $\frac{9}{10}$ |
| SA-2- $\frac{1}{2}$ | S-2- $\frac{1}{2}$ to S-1- $\frac{9}{10}$ |
| SA-3- $\frac{2}{10}$ | S-3- $\frac{2}{10}$ to S-1- $\frac{9}{10}$ |
| SA-4 | S-4 to S-3- $\frac{1}{2}$ |
| SA-5 | S-5 to S-3- $\frac{1}{2}$ |
| SA-6- $\frac{1}{4}$ | S-6- $\frac{1}{4}$ to S-3- $\frac{1}{2}$ |
| SA-8 | S-8 to S-7 |
| SA-10 | S-10 to S-7 |
| SA-15 | S-15 to S-7 |
| SA-20 | S-20 |
| SA-30 | S-30 to S-20 |

* Both motor running and short-circuit protection.

Fustat® Adapters for Branch Circuit Protection

| Adapter | Accepts Fuses |
|---------|---------------|
| SA-15 | S-15 to S-7 |
| SA-20 | S-20 |
| SA-30 | S-25 |
| SA 30 | S-30 to S-20 |

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9