

f	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K		
e	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
d	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
c	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
b	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
a	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
z	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K		
P	0					0					1					1					2					2
O	1					5					0					5					0					5
S																										

The technical drawings illustrate the bridge deck geometry. The cross-section (left) shows a total width of 15.40 ± 0.50 m, with a central width of 11.70 ± 0.10 m (NOTE 3). The deck height is $13.45^{+0.15}_{-0.10}$ m, and the bottom slab thickness is $3.00^{+0}_{-0.10}$ m (NOTE 6). The plan view (right) shows a deck width of 48.00 m and a total length of 50.0 MAX. The deck is supported by 24 piers, with a spacing of 2.00 ± 0.05 m (24x). The deck is divided into 12 bays, with a spacing of 2.00 ± 0.05 m (6x) between the piers. The deck is shown with a grid of reinforcement bars and a dashed rectangle indicating the location of the bridge piers (NOTE 5).

SEATING PLANE FOR CONNECTOR

5

9.70 3.70

F

9.70 16.00

K

11.20 16.00

A diagram of a rectangular field with a width of 48.00 and a height of 12.00. The field is filled with a grid of 12 rows and 40 columns of points, totaling 480 points. The points are arranged in a regular grid pattern, with 12 rows and 40 columns.

CATALOG NO: HM2P08PNK344----

[illegible]

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9