

# Isolating Line Transformer

- ~ Provides circuit isolation
- ~ Electrostatic shield between primary & secondary
- ~ Hi-pot tested to 2 KV RMS
- ~ Circuit breaker in primary
- ~ Standard 3-wire, grounded plug & receptacle
- ~ Input (primary) connected to 5 foot long cord & standard North American plug (NEMA 5-15P)
- ~ Output (secondary) connected to 1 foot long 3-wire, standard North American grounded receptacle (NEMA 5-15R)
- ~ North American Mark of Safety: cUL & UL listed



## 115VAC to 115VAC Isolation Transformer (50/60 Hz.)

Part No.	Capacity VA	Dimensions (Inches)			Mounting Hole Centers (Inches)		Shipping Weight
		W	D	H	W	D	
171A	100	3.80	5.06	4.68	3.00	3.38	6.5 lbs
171B	200	3.80	5.56	4.68	3.00	3.88	8.0 lbs
171C	300	3.80	6.06	4.68	3.00	4.38	11.0 lbs
171E	500	3.80	7.06	4.68	3.00	5.38	14.0 lbs
171F	750	4.40	8.70	5.39	3.50	6.78	30.0 lbs
171G	1000	5.28	7.75	6.38	4.25	4.38	34.5 lbs



- ~ Provides circuit isolation & steps down primary voltage
- ~ Electrostatic shield between primary & secondary
- ~ Hi-pot tested to 2 KV RMS
- ~ Circuit breaker in primary
- ~ Standard 3-wire, grounded plug & receptacle
- ~ Input (primary) connected to 5 foot long cord & European (Schuko) grounded plug
- ~ Output (secondary) connected to 1 foot long 3-wire, standard North American grounded receptacle (NEMA 5-15R)
- ~ North American Mark of Safety: cUL & UL listed



## 230VAC to 115VAC Step Down Transformer (50/60 Hz.)

Part No.	Capacity VA	Dimensions (Inches)			Mounting Hole Centers (Inches)		Shipping Weight
		W	D	H	W	D	
172A	100	3.80	5.06	4.68	3.00	3.38	6.5 lbs
172B	200	3.80	5.56	4.68	3.00	3.88	8.5 lbs
172D	550	3.80	7.06	4.68	3.00	5.38	18.5 lbs
172E	750	4.40	8.70	5.39	3.50	6.78	30.0 lbs
172F	1000	5.28	7.75	6.38	4.25	4.38	34.5 lbs



Hammond Manufacturing Co. Ltd.  
394 Edinburgh Rd. North  
Guelph, Ontario N1H 1E5 CANADA  
© Phone: 519-822-2960 Fax: 519-822-0715



Hammond Manufacturing Co. Inc.  
256 Sonwil Dr.  
Cheektowaga, NY 14225 USA  
Phone: 716-651-0086 Fax: 716-651-0726

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9