

# Datamate Connectors

## Female Crimp

- ❖ Part numbers are for housings and the equivalent number of contacts.
- ❖ Contacts are rear insertable.
- ❖ For British Standard versions see pages 14 to 15.
- ❖ Hoods & cable assembly service available – contact [datamate@harwin.com](mailto:datamate@harwin.com).
- ❖ Spare contacts are available – see page 16.



SINGLE ROW	CALCULATION	DOUBLE ROW	CALCULATION								
	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #f4a460;"><b>A</b></td> <td>B + 5.15</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;"><b>B</b></td> <td>(Total No. of contacts - 1) x 2</td> </tr> </table>	<b>A</b>	B + 5.15	<b>B</b>	(Total No. of contacts - 1) x 2		<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #f4a460;"><b>A</b></td> <td>B + 5.15</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;"><b>B</b></td> <td>Total No. of contacts - 2</td> </tr> </table>	<b>A</b>	B + 5.15	<b>B</b>	Total No. of contacts - 2
<b>A</b>	B + 5.15										
<b>B</b>	(Total No. of contacts - 1) x 2										
<b>A</b>	B + 5.15										
<b>B</b>	Total No. of contacts - 2										

TOOLS	WIRE STRIPPING DETAILS
<p><b>Recommended Crimp Tool</b> – M22520/2-01</p> <p><b>Positioner</b> – T5747</p> <p><b>Contact Insertion/Removal Tool</b> – Z80-280</p> <p>See pages 77 to 79</p> <p>❖ Instruction sheets available at <a href="http://www.harwin.com/downloads/instructions">www.harwin.com/downloads/instructions</a></p>	

### HOW TO ORDER

**M80 - XXX XX XX**

**SERIES CODE**

**TYPE**

<b>788</b> Extra Small Bore, Double Row	<b>889</b> Large Bore, Double Row
<b>798</b> Extra Small Bore, Single Row	<b>898</b> Small Bore, Single Row
<b>888</b> Small Bore, Double Row	<b>899</b> Large Bore, Single Row

**FINISH**

<b>01</b>	Gold + Tin	
<b>05</b>	Gold	

**TOTAL NO. OF CONTACTS**

Single Row	<b>02 to 07, 17</b>
Double Row	<b>04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 34</b>

All dimensions in mm.

[www.harwin.com](http://www.harwin.com)



## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9