

# TWM/TWW Series



## Ceramic Housed Radial Terminal Power

The TWM/TWW series radial terminal power resistors offer significant board space savings over axial terminal products. Generated heat is also kept away from the circuit board.

They are recommended for commercial applications requiring low cost.



### FEATURES

- Economical Commercial Grade for general purpose use
- Wirewound and Metal Oxide construction
- Wide resistance range
- Flameproof inorganic construction

### SERIES SPECIFICATIONS

Series	Wattage	Resistance	Voltage	Element
TWW3	3	0.01-39Ω	250	Wire
TWW5	5	0.01-47Ω	350	Wire
TWW10	10	0.04-990Ω	750	Wire
TWW15	15	0.1Ω-560Ω	700	Wire
TWW20	20	0.1Ω-560Ω	750	Wire
TWM3	3	43-50KΩ	250	Metal oxide
TWM5	5	51-50KΩ	350	Metal oxide
TWM10	10	1000-50KΩ	750	Metal oxide
TWM15	15	561Ω-200KΩ	700	Metal oxide
TWM20	20	561Ω-200KΩ	750	Metal oxide

### CHARACTERISTICS

<b>Housing</b>	Ceramic
<b>Core</b>	Fiberglass
<b>Filling</b>	Cement based
<b>Tolerance</b>	5% standard
<b>Temperature coefficient</b>	0.01-20Ω ±400ppm/°C; >20-10Ω ±350ppm/°C
<b>Dielectric withstanding voltage</b>	1,000VAC
<b>Short time overload</b>	TWW: 10x rated power for 5 sec.; TWM: 5x rated power for 5 sec. 15 & 20 watt: 2.5x RCWV for 5 sec.
<b>Operating Temperature</b>	-55°C to 275°C
<b>Storage Temperature</b>	15°C-35°C, humidity: 25%-75%

### Derating



(continued)

# TWM/TWW Series

## Ceramic Housed Radial Terminal Power

### DIMENSIONS

3-10 watt Series	Height (in./mm) ±1mm	Width (in./mm) ±1mm
TWW3	0.98 / 25	0.33 / 8.5
TWW5	0.98 / 25	0.35 / 9
TWM10	1.97 / 50	0.35 / 9
TWM3	0.98 / 25	0.33 / 8.5
TWM5	0.98 / 25	0.35 / 9
TWM10	1.97 / 50	0.35 / 9



### HOW TO ORDER



#### Standard part numbers for TWW series

Ohmic value	Wattage					Ohmic value	Wattage					
	Part No. Prefix Suffix	3	5	10	15		20	Part No. Prefix Suffix	3	5	10	15
0.01	R01E	✓	✓			2.0	R0E	✓	✓	✓		
0.02	R02E	✓	✓			2.7	R07E	✓	✓	✓		
0.03	R03E	✓	✓			3.0	R0E	✓	✓	✓		✓
0.04	R04E	✓	✓	✓		3.3	R03E	✓	✓	✓		
0.05	R05E	✓	✓	✓		3.9	R09E	✓	✓	✓		
0.10	R10E	✓	✓	✓	✓	4.3	R03E	✓	✓	✓		
0.15	R15E	✓	✓	✓	✓	4.7	R07E	✓	✓	✓		
0.20	R20E	✓	✓	✓	✓	5.6	R06E	✓	✓	✓		
0.27	R27E	✓	✓	✓	✓	6.8	R08E	✓	✓	✓		
0.30	R30E	✓	✓	✓		7.5	R05E	✓	✓	✓		
0.33	R33E	✓	✓	✓		8.2	R02E	✓	✓	✓		
0.39	R39E	✓	✓	✓		10	R0E	✓	✓	✓	✓	
0.43	R43E	✓	✓	✓		15	R05E	✓	✓	✓	✓	
0.47	R47E	✓	✓	✓	✓	20	R0E	✓	✓	✓	✓	
0.56	R56E	✓	✓	✓	✓	22	R02E	✓	✓	✓		
0.68	R68E	✓	✓	✓		27	R07E	✓	✓	✓	✓	
0.75	R75E	✓	✓	✓		30	R0E	✓	✓	✓	✓	
0.82	R82E	✓	✓	✓		33	R03E	✓	✓	✓	✓	
1.0	R0E	✓	✓	✓	✓	39	R09E	✓	✓	✓	✓	
1.5	R05E	✓	✓	✓	✓	43	R03E	✓	✓	✓		
						47	R07E	✓	✓	✓		
						51	R01E	✓	✓	✓		✓
						56	R0E	✓	✓	✓		
						68	R0E	✓	✓	✓		
						75	R05E	✓	✓	✓		✓
						82	R02E	✓	✓	✓		
						100	R0E	✓	✓	✓	✓	
						150	R05E	✓	✓	✓	✓	
						200	R0E	✓	✓	✓	✓	
						270	R07E	✓	✓	✓	✓	
						300	R0E	✓	✓	✓		
						330	R03E	✓	✓	✓		
						390	R09E	✓	✓	✓		
						430	R03E	✓	✓	✓		
						470	R07E	✓	✓	✓		
						500	R0E	✓	✓	✓	✓	
						560	R0E	✓	✓	✓		✓
						680	R0E	✓	✓	✓		
						750	R05E	✓	✓	✓		
						820	R02E	✓	✓	✓		

#### Standard part numbers for TWM series

Ohmic value	Wattage		Ohmic value	Wattage					
	Part No. Prefix Suffix	3		5	Part No. Prefix Suffix	3	5	10	15
43	R03E	✓	1000	R0E	✓	✓	✓	✓	✓
47	R07E	✓	1500	R05E	✓	✓	✓	✓	✓
56	R0E	✓	2000	R0E	✓	✓	✓	✓	✓
68	R0E	✓	2700	R07E	✓	✓	✓	✓	✓
75	R05E	✓	3000	R0E	✓	✓	✓	✓	✓
82	R02E	✓	3300	R03E	✓	✓	✓	✓	✓
100	R0E	✓	3900	R09E	✓	✓	✓	✓	✓
150	R05E	✓	4300	R03E	✓	✓	✓	✓	✓
200	R0E	✓	4700	R07E	✓	✓	✓	✓	✓
270	R07E	✓	5600	R05E	✓	✓	✓	✓	✓
300	R0E	✓	5100	R0E	✓	✓	✓	✓	✓
330	R03E	✓	6800	R06E	✓	✓	✓	✓	✓
390	R09E	✓	7500	R05E	✓	✓	✓	✓	✓
430	R03E	✓	8200	R0E	✓	✓	✓	✓	✓
470	R07E	✓	10000	R0E	✓	✓	✓	✓	✓
560	R0E	✓	27000	R0E	✓	✓	✓	✓	✓
680	R0E	✓	47000	R0E	✓	✓	✓	✓	✓
750	R05E	✓	51000	R0E	✓	✓	✓	✓	✓
820	R0E	✓	75000	R0E	✓	✓	✓	✓	✓

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9